

Quadri antincendio

EVO 1 EN RANGE 1÷20HP

Quadro avviamento diretto per gruppi antincendio (UNI EN-12845)

· Data logger eventi

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 400Vac \pm 10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore a chiave per il funzionamento automatico -0- manuale
- Pulsante marcia-arresto per avvio manuale motore
- Pulsante test Led
- N°3 spie Led presenza rete
- Spia Led richiesta avviamento
- Spia Led start fallito
- Spia Led motore marcia
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- Contattore
- Morsetteria di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C



INGRESSI / USCITE

- N°2 ingressi in bassissima tensione normalmente chiusi per pressostati di start

VANTAGGI

- Display LCD multilingua per la visualizzazione di:
 - Tensione di rete
 - Corrente su 3 fasi
 - Frequenza
 - Potenza
 - Ore parziali e totali
 - Datario
 - Tutti i messaggi relativi al funzionamento del motore
- Specifiche allarmi e ritardi regolabili da tastiera

TRIFASE 400Vac \pm 10% 50/60Hz

CODICE	TIPO	POTENZA		CORRENTE MASSIMA [A]	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA900.00	EVO 1 EN 400 1	0,75	1	2	500	400	230	16	50
SA900.01	EVO 1 EN 400 1,5	1,1	1,5	3	500	400	230	16	50
SA900.02	EVO 1 EN 400 2	1,5	2	4	500	400	230	16	50
SA900.03	EVO 1 EN 400 3	2,2	3	5	500	400	230	16	50
SA900.04	EVO 1 EN 400 4	3	4	9	500	400	230	16	50
SA900.05	EVO 1 EN 400 5,5	4	5,5	12	500	400	230	16	50
SA900.06	EVO 1 EN 400 7,5	5,5	7,5	14	500	400	230	16	50
SA900.07	EVO 1 EN 400 10	7,5	10	18	500	400	230	16	50
SA900.08	EVO 1 EN 400 15	11	15	25	500	400	230	16	50
SA900.09	EVO 1 EN 400 20	15	20	34	500	400	230	16,5	50

OPTIONALS

CODICE	TIPO
OP200.10/1	Kit carica batteria con batteria tampone 12Vdc 1,3Ah
OP100.13/4/12	Kit 4 relè
OP100.13/1	Pulsante tacitazione sirena cablato
OP100.13/1/12	Sirena 12Vdc cablata
OP100.13/2/12L	Lampeggiante a Led 12Vdc cablato
SS100.00	Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA 012) vedi pagina 20
SS101.01	Segnalatore di allarme visivo e acustico con batteria tampone (TOP ALARM VAB 230) vedi pagina 19

L'inserimento di optional può comportare variazioni alle dimensioni del quadro. Per ulteriori dettagli contattare il nostro ufficio tecnico/commerciale.